

VIKTIG INFORMATION

Vilket ansvar har jag som kontohavare/kontoansvarig

Den person som är kontoansvarig har med användande av E-legitimation möjlighet att å kontohavarens vägnar ha direktåtkomst till certifikatkontot och på detta utföra elektronisk signering vid transaktioner av elcertifikat och ursprungsgarantier.

Att vara kontohavare/kontoansvarig innebär att ansvara för att korrekta uppgifter registreras eller rapporteras elektroniskt till och från ert konto i Cesar.

Även om du väljer att inte ha direktåtkomst till ditt konto innebär det samma ansvar.

Kvotpliktiga

Elleverantörer och vissa elanvändare s.k. kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa elcertifikat från producenterna av förnybar el i förhållande till sin elförsäljning/elanvändning. Senast den 1 mars varje år ska företaget lämna in en kvotpliktsdeklaration för föregående års elförsäljning/elanvändning till Energimyndigheten, där de redovisar hur mycket el som företaget är kvotpliktiga för. Företaget ska senast den 31 mars ha tillräckligt med elcertifikat på sitt konto i Cesar för att uppfylla sin sammanlagda kvotplikt. Den 1 april annullerar Svenska Kraftnät elcertifikaten på företagets konto baserat på de inlämnade deklARATIONERNA.

Producenter

Rapportering av mätvärden

Kontohavare/kontoansvarig har tillsammans med rapportören ansvaret för att mätvärden rapporteras till Cesar och är korrekta. Svenska Kraftnät bevakar inte mätvärden som saknas eller har rapporterats felaktigt och med anledning av detta anges som saknade i kontot. Om anläggningen inte har haft någon produktion ska o-värden rapporteras.

Produktionsanläggningar - vind, vatten och sol

Det är viktigt att du kontrollerar att inkomna mätvärden är korrekta i kontot innan utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier sker. När utfärdande har skett kan nya mätvärden inte tas emot för nytt utfärdande.

Om mätvärden anges som saknade i kontot finns möjlighet att inkomma med mätvärden 6 månader tillbaka i tiden.

Har anläggningen fler kraftslag som rapporteras via samma mätare se hybridanläggning nedan.

Bioanläggningar, kombianläggningar vatten och hybridanläggningar fler kraftslag

Bioanläggningar måste göra deklARATIONER innan elcertifikat och ursprungsgarantier kan utfärdas. Detta innebär att anläggningens innehavare specificerar andelen av produktionen för olika bränslen.

Även kombi- och hybridanläggningar måste göra deklARATIONER innan elcertifikat och ursprungsgarantier kan utfärdas.

En kombianläggning är en anläggning där flera olika vattenkraftanläggningar rapporterar via samma mätare, t.ex. ett storskaligt vattenkraftverk som inte är godkänt för svenska elcertifikat och ett småskaligt vattenkraftverk som är helt godkänt för svenska elcertifikat.

En hybridanläggning är en anläggning som har fler kraftslag, t.ex. produktion av både vind och sol som rapporteras via samma mätare.

För att kunna göra en deklARATION måste mätvärdena för alla månadens dagar och timmar vara inrapporterade.

Även om anläggningen inte har haft någon produktion ska 0-värden rapporteras.

Det är viktigt att du kontrollerar att inkomna mätvärden är korrekta i kontot innan du gör en deklARATION. När en deklARATION är skapad är mätvärdena låsta och nya mätvärden kan inte tas emot.

Enligt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2006:7 samt STEMFS 2010:3) ska deklARATIONER vara gjorda i Cesar senast den 14:e i månaden efter aktuell månad. Om det av särskilda skäl inte har varit möjligt att deklarerera till den 14:e, t.ex. på grund av tekniskt fel på mätare som medfört att mätvärden inte har kunnat rapporteras, är det dock senast den sista i månaden 2 månader efter aktuell period som deklARATIONEN ska vara gjord. Exempelvis ska deklARATIONEN för januari vara gjord senast den 31 mars.

När elcertifikat och ursprungsgarantier har utfärdats för månad som har deklarerats är det inte möjligt att korrigera deklARATIONEN.

Allmänt

Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier

Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier sker den 15:e i varje månad, eller den närmast följande vardagen. Utfärdandet avser mätvärden från föregående månad.

Vid utfärdandet läser systemet av mätvärden 6 månader tillbaka för att finna eventuella saknade dygn att utfärda. För bioanläggningar, kombianläggningar vatten och hybridanläggningar fler kraftslag läser systemet 3 månader tillbaka.

Fakturering och avgifter

Fakturering av kontohavarna sker per kvartal. Svenska Kraftnät tar ut följande avgifter:

Kontoavgift elcertifikat:

Beräknas på det högsta antalet elcertifikat som har varit registrerade på certifikatkontot under föregående kvartal (0,07 kr per elcertifikat).

Administrativ avgift för elcertifikat:

Tas ut vid utnyttjande av Svenska Kraftnäts tjänster (100 kr per registrering).

Minimiavgiften är 200 kr per år.

Avgift ursprungsgarantier:

Producenten betalar 0,02 kr per utfärdad ursprungsgaranti.

Övriga kontohavare betalar 200 kr per år.

Avgifterna summeras för varje kvartal och faktureras när summan överstiger 200 kr. En faktura kan således innehålla avgifter för flera kvartal.

Årligt kontobesked till kontohavare (avser elcertifikat)

Senast vid utgången av januari skickar Svenska Kraftnät ett kontobesked till samtliga kontohavare. Kontobeskedet innehåller totalt antal elcertifikat på kontohavarens konto per den 31 december.

Innehavare av anläggning

Observera att decembers elcertifikat utfärdas i januari och finns således inte med på kontobeskedet.

Årlig kontrolluppgift till RSV (avser elcertifikat)

Svenska Kraftnät är enligt lag skyldigt att senast den 31 januari varje år skicka kontrolluppgift till RSV. Detta görs endast för fysiska personer, dvs. kontohavare med 12 siffrors personnummer. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om samtliga försäljningar av elcertifikat under föregående år. Pris och antal elcertifikat anges för försäljningen.

Om uppgifter ändras i kontot

Om dina kontouppgifter i Cesar ändras, t.ex. adress eller byte av kontoansvarig anmäls detta på särskilt blankettformulär. Blanketten finns på <https://elcertifikat.svk.se> och <https://ursprungsgarantier.svk.se>.

Faktureringsadress

Om faktureringsadress är annan än företagsadress görs denna ändring direkt i Cesar av kontoansvarig eller annan behörig person som har direktåtkomst till kontot. Ett särskilt fält finns för att skriva in eventuellt referensnummer. Om direktåtkomst saknas kontaktar du Svenska Kraftnät att göra ändringen.